




DCbox

# 4位數一段設定 6位數累積計數器(三顯視窗)

DCT726



- 最高輸入頻率10KHz
- 計數速度50/10000脈波/秒可選擇
- 顯示範圍0~9999(一段設定)
- 輸入脈波具有預設刻度功能

- 累積量同步(總量)或非同步(批次)計數可選擇
- 數位化指撥設定操作簡易
- 計數暫時停止功能
- 1組警報功能(標準功能NO/NC)

## 規格特性

- ◆ 脉波輸入型式: Jump-pin selectable current sourcing(NPN) or current sinking(PNP)
- ◆ 脉波觸發電位: HI bias (CMOS) ( $V_{TH}=7.5V$ ,  $V_{IL}=5.5V$ )  
LO bias (TTL) ( $V_{TH}=3.7V$ ,  $V_{IL}=2.0V$ )
- ◆ 最高輸入頻率: <10KHz(up, down, up/down mode)
- ◆ 顯示值範圍: 0~9999(PV,SV); 0~999999(TV)
- ◆ 輸出動作時間: 0.1~99.9 second adjustable
- ◆ 輸出復歸方式: Manual(N) or automatic(R or C)
- ◆ 繼電器容量: AC 250V-5A, DC 30V-7A
- ◆ 顯示幕: Bright Red LED high 7.0mm(0.276") (PV,SV)  
Bright Red LED high 9.2mm(0.36") (TV)
- ◆ 參數設定方式: Touch switches
- ◆ 感應器電源: 12VDC ±3%(<60mA)
- ◆ 記憶型式: Non-volatile E<sup>2</sup> PROM memory
- ◆ 絝緣耐壓能力: 2KVac/1min. (input/output/power)  
1600Vdc(input/output)
- ◆ 使用環境條件: 0~50°C (20 to 90% RH non-condensed)
- ◆ 存放環境條件: 0~70°C (20 to 90% RH non-condensed)

## 配線圖

OUT2	○ ○ NO	1	+12V
	COM	2	IN1
OUT1	○ ○ NC	3	GATE
	○ ○ NO	4	COM
	COM	5	PRST
90~260V SOURCE	+	6	TRST
	-	7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	

## 選用型號規格

DCT726 - 代碼1 代碼2 代碼3 代碼4

碼1	輸入種類
A	Pulse(TTL) (5V)
B	Pulse(NPN) (12V)
C	Pulse(PNP) (12V)
O	Option

碼2	輸入範圍
1	50 pulse/sec
2	10000 pulse/sec
	1: Contact input 2: Non-contact input

碼2	輸出功能
0	None
1	總量(TV)一組警報
2	批量(PV)二組警報
	● Two alarm = NO

碼4	工作電源
A	AC/DC18~60V
B	AC/DC90~260V
	● Less 3VA for AC/DC input